

Esser Transponder

För anslutning av "främmande" detektorer



Transpondern (I/O-enheten) styrs av detektorslingan och programmeras från FireWin Utforskaren.

Den har möjlighet att driva fyra konventionella slingor med 12 eller 24V driftspänning/slinga. Fabrikskonfiguration är 24VDC. Det behövs ingen extern reset modul.

Enheten har två fritt programmerbara reläutgångar.

Utgång 1 kan sättas till både NO, eller NC eller pulserande funktion.

Transpondern använder separat 12VDC driftspänning, som kan erhållas från extern källa eller via brandlarmcentralen och en DCDC 24/12V omvandlare.

Mycket kostnadseffektiv enhet

Varje konventionell slinga kan sektioneras separat

Varje konventionell slinga visas specifikt på brandlarmcentralen.

Generellt:

Enheten använder 12 VDC driftspänning. Används 24 VDC från brandalarmcentralen eller en extern källa kan DCDC 24/12V omvandlare art.nr 10597 användas.

Enheten levereras utan kapsling. Som kapsling används art.nr. 788650. Kapslingen är vit, RAL 9003.

Måtten på boxen är BxHxD: 189x131x47 mm. Material ABS. Boxen har IP50. Önskas högre täthet kan en installationsbox användas.

Art.nr.	808630.10
Driftspänning	10,5 -13,8 VDC (extern matning)
Strömförbrukning detektorslinga	320µA
Max. strömförbrukning konventionell slinga	125mA pr slinga (extern strömförsörjning)
Max. strömförbrukning	1250mA
Slingspänning ut	12 eller 24DC. 24VDC är default
Max. ström relä	30VDC/1A, 48VAC/0,5A
Övervakningsmotstånd	10kΩ/±40%, art.nr. 46510
Driftstemperatur	-10°C - +50°C
Lagringstemperatur	-25°C - +75°C
Vikt	150g
Mått (BxHxD)	150x82x20mm
Art.nr. DCDC 24/12V Konverter	10597

SWEDEN/ Honeywell Life Safety

Arenavägen 27, Box 10122, 121 28 STOCKHOLM		Tel:	+46 8 775 56 50
E-post: eltek.sweden@honeywell.com	Bankgironr.: 470-1165	Fax:	+46 8 775 56 00
Internet: www.eltek.se	Org Nr: 502067-8826		