

- Automatisk anpassning till förändringar i omgivningen
- Kontinuerlig övervakning av alla sensorer och funktioner säkerställer att detektorn alltid är driftklar
- Enkel att installera och programmera
- Egen processor med minne i varje detektor
- Signalbehandling förhindrar onödiga larm via specialfilter och algoritmer
- Isolator i varje detektor, men ändå möjligt att avlägsna detektorer utan avbrott i slingan
- Slingkabeln kan kontrolleras i sin helhet utan monterade detektorer
- Låg strömförbrukning
- Larmindikatorn syns i alla riktningar
- Optiskt, akustiskt och röstbaserat larm i en och samma detektor



Detektor med optisk kammare för användning i de flesta utrymmen, med integrerad sirén, som kan konfigureras med 7 olika ljudnivåer och 19 olika ljud. Allsidig "allround"-detektor. Detektorns konstruktion säkerställer snabb detektering av de vanligaste brandförloppen. Larmdonet använder samma adress som detektorn. Larmdonet programmeras oberoende detektorn.

Tekniska data

Art.nr.	802382	Omgivningstemp. min.	-20
IP-klass	42	Omgivningstemp. max.	65
BxHxD	117x117x59	Fuktighet	0-95%
Vikt, gram	145	Strömförbr. normal, mA	0,13
Färg	Vit, RAL 9010	Strömförbr. larm, mA	2,2
Material	ABS	Ljudtryck, dB	64-92
Volt	8-42 V DC	Lastfaktor	2



by Honeywell

SWEDEN / Honeywell Life Safety AS

Arenavägen 27, Box 10122, 121 28 Stockholm-Globen, Sverige		Telefon:	+46 8 775 55 00
E-post:	lifesafety.sweden@honeywell.com	Fax:	+46 8 775 56 00
Internet:	www.eltek.se	Kundcenter:	+46 8 775 56 80